



***Benutzeranleitung***  
**AMINO ARIA 7 RECEIVER & OMNI  
UNIVERSAL-FERNBEDIENUNG**

# Benutzeranleitung

## INHALT & TASTENLAYOUT DER OMNI-UNIVERSALFERNBEDIENUNG

Ihr Installationspaket beinhaltet die Amino Aria 7 set-top box (STB) und eine Omni Universal-Fernbedienung (UFB). Die STB und UFB sind bei Lieferung im Bluetooth-Modus. Wie die Einstellungen und Konfigurationen geändert werden, wird in der folgenden Anleitung erklärt.



### Inhalt

- S.2** Inhalt & Tastenlayout der Omni-Universalfernbedienung
- S.3**
  1. Erste Inbetriebnahme
  2. Energiesparmodus der Universal-Fernbedienung
  3. Wechsel zwischen Infrarot- und Bluetooth-Modus
  4. Zurücksetzen der STB und UFB auf Werkseinstellungen
  5. Koppeln
  6. Mit der Universalfernbedienung Ihren TV steuern
  7. Lautstärke über STB einstellen
  8. Lautstärke über TV einstellen
  9. Bedeutung der POWER-LED
- S.4** Liste der ID-Nummern je TV-Marke
  - a. Auflistung nach gängigsten Marken

TV POWER-Taste  
(weiß hinterleuchtet)

STB POWER LED  
(blau hinterleuchtet)

OK-Taste

MENU-Taste

Zifferntasten



### 1 Bedeutung der POWER-LED

Die TV POWER- und STB POWER-Tasten sind hinterleuchtet. Die TV POWER LED leuchtet weiß, die STB POWER LED leuchtet blau. Diese LED dienen als Feedbacktasten bei Eingaben für den Nutzer.

- Ist die Eingabe erfolgreich, blinkt die LED 2 Mal.
- Ist die Eingabe fehlerhaft, blinkt die LED 5 Mal.

### 2 Energiesparmodus der Universal-Fernbedienung

Um eine schnelle Batterieentladung der UFB zu verhindern, ist bei Verwendung der Bluetooth-Option ein Energiesparmodus aktiviert. Wenn Sie nach 2 Minuten Inaktivität die Fernbedienung verwenden möchten, wird der erste Tastendruck nicht an die STB übertragen, sondern beendet den Energiesparmodus. Anschließend dauert es wenige Sekunden, bis die UFB die STB bedienen kann.

### 3 Wechsel zwischen Infrarot- und Bluetooth-Modus

Sie können die STB über die UFB sowohl im Bluetooth-Modus als auch im Infrarot-Modus bedienen. Im Bluetooth-Modus müssen Sie die UFB nicht auf die STB richten und benötigen keine Sichtverbindung, um die STB zu bedienen. Sie können diese also beispielsweise in einem Schrank verstauen. Im Infrarotmodus benötigen Sie eine Sichtverbindung und müssen die UFB direkt auf die STB richten, um diese zu bedienen.

Um in den Infrarot-Modus zu wechseln, gehen Sie bitte wie folgt vor:

- Drücken Sie auf der UFB gleichzeitig für ca. 3 Sekunden die Tasten MENU + 1.
- Die STB POWER LED (oben rechts, blau) blinkt zwei Mal kurz auf, wenn die Umstellung erfolgt ist.

Um wieder in den Bluetooth-Modus zu schalten:

- Drücken Sie auf der UFB gleichzeitig für ca. 3 Sekunden die Tasten MENU + 2.
- Die STB POWER LED (oben rechts, blau) blinkt zwei Mal kurz auf, wenn die Umstellung erfolgt ist.

### 4 Zurücksetzen der STB und UFB auf Werkseinstellungen

#### a. Zurücksetzen der STB

- Suchen Sie die Reset-Taste auf der Rückseite des Geräts.
- Halten Sie mit Hilfe einer Büroklammer die Reset-Taste ca. 10 Sekunden lang gedrückt.

#### b. Zurücksetzen der UFB

- Drücken Sie auf der UFB gleichzeitig für ca. 3 Sekunden die Tasten 1 + 6.
- Lassen Sie die Tasten los, wenn die weiß leuchtende TV POWER LED (oben links) zwei Mal blinkt und anschließend konstant leuchtet.
- Drücken Sie nacheinander die Tasten 9, 8 und 1.
- Die blau leuchtende STB POWER LED (oben rechts) blinkt 2 Mal, um die Aktion zu bestätigen.
- Die UFB ist nun auf Werkseinstellungen zurückgesetzt.

### 5 Koppeln

Nachdem Sie die Werkeinstellungen der UFB zurückgesetzt haben, müssen Sie die UFB manuell mit der STB koppeln.

- Richten Sie die UFB auf die STB.
- Drücken Sie MENU + OK gleichzeitig für ca. 3 Sekunden, bis die blau leuchtende STB POWER LED (oben rechts) kontinuierlich leuchtet.
- Die UFB können Sie nun beiseitelegen.
- Wenn die Kopplung der STB mit der UFB beendet ist, wird das Licht der Fernbedienung aus gehen.

### 6 Mit der Universalfernbedienung Ihren TV steuern

Sie können die UFB so konfigurieren, dass Sie Ihr Fernsehgerät ein- und ausschalten, die Lautstärke verändern oder stumm schalten können. Sie benötigen die 4-stellige ID Nummer, die zur Marke Ihres Fernsehgeräts gehört. Unter Punkt 11. finden Sie eine vollständige Liste der Marken ID Nummern.

- Drücken Sie die Tasten 1 + 3 gleichzeitig für 3 Sekunden, bis die weiß leuchtende TV POWER LED (oben links) konstant leuchtet.
- Drücken Sie die vier Tasten der Marken ID Nummer in der entsprechenden Reihenfolge. Wenn die 4-stellige ID Nummer akzeptiert wurde, wird die weiß leuchtende TV POWER LED (oben links) zwei Mal blinken und anschließend wieder konstant blinken.
- Drücken Sie die TV POWER Taste einmalig. Lassen Sie die Taste wieder los.
- Halten Sie die TV POWER Taste gedrückt bis das Fernsehgerät aus geht.
- Drücken Sie die STB POWER Taste zum Schluss.
- Schalten Sie das Fernsehgerät erneut an.

Mit der 4-stelligen Kombination 9999 können Sie durch alle Marken suchen. In diesem Fall kann es länger dauern, die Fernbedienung zu konfigurieren.

Sie können nun die Lautstärke Ihres Fernsehgerätes mithilfe der UFB einstellen oder auf stumm schalten.

### 7 Lautstärke über STB einstellen

- Drücken Sie gleichzeitig die Tasten MENU + 4 für ca. 3 Sekunden, um die Lautstärke über die STB einzustellen.

### 8 Lautstärke über TV einstellen

- Drücken Sie MENU + 3 Tasten gleichzeitig für 2 Sekunden, um die Lautstärke über den TV einzustellen.

# Benutzeranleitung

## LISTE DER ID-NUMMERN JE TV-MARKE

### a. Auflistung nach gängigsten Marken

Marke	ID Nummer
Blaupunkt	0390
Grundig	1162
Hisense	1249
LG	1628
Loewe	1660
Medion	1787
Panasonic	2153
Philips	2195
Samsung	2448
Sharp	2550
Sony	2679
TCL	2856
Telefunken	2914
Toshiba	3021

### b. Auflistung nach Alphabet (888 – ART)

Marke	ID Nummer	Marke	ID Nummer	Marke	ID Nummer
888	0006	Alaron	0085		
A.R. Systems	0012	Alba	0086		
Accent	0019	ALBIRAL	3775		
ACE	0026	Alcyon	0093		
Acer	0028	Alkos	3523		
Acme	3521	Allorgan	0105		
Acoustech	5094	Allstar	0108		
Acoustic Solutions	0032	Amitech	0130		
Action	0033	Amoi	0132		
Acura	0036	Amplivision	0138		
ADA	0038	Amstrad	0140		
ADC	0040	AmTRAN	3785		
Addison	0043	Anam	0146		
ADL	0045	Anam National	0147		
Admiral	0046	Andersson	0148		
Advent	0054	Anglo	0151		
Adyson	0058	Anhua	0153		
AEG	0059	Anitech	0154		
Aftron	3470	Ansonic	0156		
Agashi	0063	ANTECNO	4601		
Agazi	3522	AOC	0165		
AGB	0064	Aolinpike	0168		
Agfaphoto	4766	Aolinpiya	4089		
Aiko	0069	Aolinpu	4090		
Aim	0070	Apex Digital	0170		
Airis	0071	Apollo	0171		
Aiwa	0072	Arc En Ciel	0178		
Akai	0074	Arcam	0179		
Akashi	0075	Arcam Delta	3524		
Akiba	0078	Ardem	0184		
Akira	0079	Arena	3375		
Akito	0082	Aristona	0192		
Akura	0083	ART	0199		

## Auflistung nach Alphabet (Art Mito – Brinkmann)

<i>Marke</i>	<i>ID Nummer</i>	<i>Marke</i>	<i>ID Nummer</i>	<i>Marke</i>	<i>ID Nummer</i>
Art Mito	3737	Bastide	0327	Bastide	0327
Arthur Martin	0200	Bauer	0329	Bauer	0329
ASA	0202	Baur	0331	Baur	0331
Asberg	0205	Baysonic	0333	Baysonic	0333
Asora	0213	Bazin	0335	Bazin	0335
Astar	0218	Beaumark	0340	Beaumark	0340
Astra	0221	Beijing	0345	Beijing	0345
Asuka	0227	Beko	0346	Beko	0346
ATD	0229	Belson	0355	Belson	0355
Atec	0230	Belstar	0357	Belstar	0357
Atlantic	0233	BenQ	0359	BenQ	0359
Atori	0237	Bensten	3559	Bensten	3559
Atoro	4518	Beon	0361	Beon	0361
Auchan	0240	Berthen	0363	Berthen	0363
Audiosonic	0264	Best	0364	Best	0364
Audioton	0266	Bestar	0368	Bestar	0368
Audiovox	0268	Bestar-Daewoo	0369	Bestar-Daewoo	0369
Audioworld	0269	Bestavision	0370	Bestavision	0370
Ausind	0276	Bestwell	3560	Bestwell	3560
Autovox	0280	Bigston	4519	Bigston	4519
Aventura	0287	Binatone	0378	Binatone	0378
Awa	0296	Black Diamond	0384	Black Diamond	0384
Axxent	0302	Black Star	0386	Black Star	0386
Axxon	0303	Blacktron	3526	Blacktron	3526
Ayomi	3525	Blackway	0388	Blackway	0388
B&D	3609	Blaupunkt	0390	Blaupunkt	0390
Baier	0308	Blue Media	3378	Blue Media	3378
Baihe	0309	Blue Sky	0395	Blue Sky	0395
Baihehua	4091	Blue Star	0396	Blue Star	0396
Baihua	4092	Boca	0399	Boca	0399
Baile	0310	Boman	0402	Boman	0402
Baird	0311	Bondstec	0403	Bondstec	0403
Bang & Olufsen	0314	Boots	0405	Boots	0405
Baohuashi	0316	Bork	3615	Bork	3615
Baosheng	0318	BPL	0413	BPL	0413
Barco	0319	Brandt	0416	Brandt	0416
BARON	3959	Brillian	0422	Brillian	0422
Base	0322	Brimax	3797	Brimax	3797
Basic Line	0325	Brinkmann	0423	Brinkmann	0423

## Auflistung nach Alphabet (Brionvega – Digitor)

<i>Marke</i>	<i>ID Nummer</i>	<i>Marke</i>	<i>ID Nummer</i>	<i>Marke</i>	<i>ID Nummer</i>
Brionvega	0424	Changfei	0527	CTX	0665
Britannia	0425	Changfeng	0528	Curtis	0666
Broksonic	0432	Changhai	0529	Curtis Mathes	0667
Brother	0433	Changhong	0530	CWN	0668
Bruns	0435	Chaparral	0533	CWR-Tech	4778
BskyB	0436	Chengdu	0535	Cybertron	0675
BSR	0437	Chimei	3563	Cytronix	0681
BTC	0439	Ching Tai	0541	Daewoo	0692
Bush	0445	Chuangjia	4096	Dainichi	0694
Cabletime	0457	Chun Yun	0545	Dansai	0699
Caihong	0462	Chunfeng	0546	Dansette	0701
Cailing	0463	Chung Hsin	0547	Dantax	0702
Caishi	0465	Chungfeng	0548	Datong	4991
Caixing	4093	Chunlan	4097	Datron	4201
Cameron	4032	Chunsun	0549	Datsura	0703
Camper	3911	CIE	4520	Dawa	0707
Canal Digital	0476	Cimline	0552	Daytek	0708
Capsonic	0486	Cinex	0563	Dayton	0709
Carad	0488	City	0569	Daytron	0710
Carena	0489	Clarivox	0576	Dayu	0711
Carrefour	0492	Clatronic	0581	De Graaf	0716
Cascade	0496	Clayton	0582	DEC	0717
Casio	0499	CMS	0590	Decca	0718
Cat	0500	CMS Hightec	0591	Deitron	0722
Catha	4094	Coby	0597	Denko	0730
Cathay	0501	Commercial Solutions	0615	Denver	0733
Caton	4095	Condor	0627	Desmet	0738
CCE	0504	Conia	0628	Diamant	0746
Celebrity	0509	Conrac	0632	Diamond	0747
Celestial	0511	Conrowa	0634	Dick Smith Electronics	0750
cello	0514	Contec	0635	Digatron	0751
Centrex	0516	Continental Edison	0637	Digihome	0758
Centrum	0519	Cosmel	0647	Digiline	0759
Centurion	0520	Crosley	0655	DigiMax	3808
Century	0521	Crown	0658	Digital Device	0770
CGE	0523	CS Electronics	0663	Digital Life	0772
CGM	3449	CTC	0664	Digitek	0779
Champion	0525	CTC Clatronic	3527	Digitex	0780
Changcheng	0526	C-Tech	0449	Digitor	0781

## Auflistung nach Alphabet (Digix – Gateway)

<i>Marke</i>	<i>ID Nummer</i>	<i>Marke</i>	<i>ID Nummer</i>	<i>Marke</i>	<i>ID Nummer</i>
Digix	3520	Electronic	4521	Feiyue	0993
Dikom	3391	Elekta	0895	Fenmenti	4103
Dixi	0807	Elektra	0896	Fenner	0994
DL	0810	Element	3477	Ferguson	0996
DMTech	0813	Elfunk	0899	Fidelis	4522
Domeos	0817	ELG	0900	Fidelity	0998
DongBao	4098	Elin	0902	Filmnet	0999
Dongda	0820	Elite	0903	Filsai	1000
Donghai	0821	Elmak	0907	Finlandia	1003
DongHua	4099	Elonex	4019	Finlux	1004
Donglin	4100	Elta	0910	Fintec	1006
Drean	0832	Emerson	0917	Firstar	1007
DSE	0833	e-motion	3496	Firstline	1008
DTS	0837	Emperor	0921	Fisher	1009
Dual	0838	Energy Sistem	0926	Flint	1014
Dual-Tec	3528	Envision	0933	FNR	1016
Dumont	0840	Enzer	0934	Formenti	1023
Duongjie	4101	Epson	0937	Formenti-Phoenix	1024
Durabrand	0842	Erisson	4057	Fortress	1027
Dux	0843	Erres	0942	Fraba	1030
D-Vision	0684	ESA	0943	France Telecom	1033
DVX	0847	ESC	0945	Frontech	1042
DX Antenna	0849	Ether	0948	Fuchsware	3915
Dynatron	0855	Etron	0949	Fujicom	1048
Dynex	3476	Eurofeel	0954	Fujitsu	1052
Dyon	4769	EuroLine	0955	Fujitsu General	1053
E:max	0856	Euroman	0956	Fujitsu Siemens	1054
Easy Living	0860	Europa	0957	Funai	1056
Ecco	0864	Europhon	0959	Furi	1057
ECE	0865	Evelux	4783	Furichi	1058
Elbe	0880	Evesham	0972	FUTEC	3960
Elbe-Sharp	3529	Evolution	0973	Futronic	1061
Elcit	0883	Excello	0975	Gaba	4059
Electa	3530	Expert	0976	Galaxi	1068
Electrion	4787	Exquisit	0978	Galaxis	1069
ELECTRO TECH	3531	Fagor Life	4102	Galeria	3633
Electroband	0888	Feilang	0990	Gangtai	4104
Electrograph	0889	Feilu	0991	Ganxin	1072
Electrohome	0890	Feiyan	0992	Gateway	1076



## Auflistung nach Alphabet (GBC – Inno Hit)

<i>Marke</i>	<i>ID Nummer</i>	<i>Marke</i>	<i>ID Nummer</i>	<i>Marke</i>	<i>ID Nummer</i>
GBC	1078	Haiyan	1177	Hongmei	1272
GE	1081	Halcro	1178	Hongyan	1274
Geant Casino	1082	Halifax	1179	Hornophon	1277
GEC	1083	Hallmark	1180	Hoshai	1278
Geloso	1087	Hammerstein	3636	Hotel TV	4107
General	1090	Hampton	1183	HP	1283
General Electric	1091	Hankook	1188	Hua Tun	1286
General Technic	1095	Hanns.G	3478	Huafa	1287
Genesis	1096	Hannspree	1189	Huanghaimei	1288
Genexxa	1097	Hanseatic	1190	Huanghe	1289
Gericom	1103	Hantarex	1192	Huanglong	1290
GFM	3820	Hantor	1193	Huangshan	1291
G-Hanz	3397	Harwa	1203	Huanyu	1292
Giant	1113	Harwood	1204	Huaqiang	1293
GM	4523	Hauppauge	1206	Huari	1294
GMG	4524	Havermy	1208	Hugoson	1297
Gold	3823	HCM	1210	Huijiaban	4108
Goldfunk	1135	Hema	1222	Humax	1298
GoldHand	1136	Hemmermann	1223	Huodateji	1302
Goldline	1138	Heran	3828	Hygashi	1308
GoldStar	1140	Hewlett Packard	1229	Hyper	1309
Goodmans	1142	HHB	1230	Hypson	1312
Gorenje	1144	Hicon	1232	Hyundai	1315
GP	1147	Hifivox	1233	Iberia	1320
GPM	1149	Higashi	1234	ICE	1324
Gradiente	1151	Highlander	3829	ICE/ITS	4526
Graetz	1152	Highline	1236	ICeS	1325
Granada	1154	Hikona	1237	ICT	1328
Grandin	1156	HiLine	3533	iDEAL	3641
Great Wall	4105	Hinari	1243	IISonic	1334
Gronic	1160	Hisawa	1247	Iiyama	1335
Grundig	1162	Hisense	1249	Imperial	1346
Grunkel	1164	Hisonix	4525	Imperial Crown	1347
GVA	3510	Hitachi	1251	Indesit	1349
H & B	1171	Hitachi Fujian	1252	Indiana	1350
Haaz	1172	Hitec	1253	Ingelen	1354
Haier	1175	Hitsu	1257	Ingersol	1355
Haihong	1176	Hoeher	1262	Ingersoll	3642
Haile	4106	Homita	4843	Inno Hit	1358



## Auflistung nach Alphabet (Innova – Lihua)

<i>Marke</i>	<i>ID Nummer</i>	<i>Marke</i>	<i>ID Nummer</i>	<i>Marke</i>	<i>ID Nummer</i>
Innova	1359	JNC	1446	Kolster	1543
Innovation	1360	Jocel	1448	Kongque	1545
Innowert	1362	JTV	3645	Konichi	1546
Inotech	1364	Jubilee	1460	Konig	1547
Insignia	1368	Juhua	1461	Konka	1548
Inspira	4296	JVC	1464	Korpel	1552
INTER	4109	Kaige	1470	Korting	1554
Interactive	3534	Kaisui	1471	Kosmos	1557
Interbuy	1376	Kambrook	1473	Kotron	1560
Interfunk	1377	Kamosonic	3535	Koyoda	1561
Internal	1379	Kamp	1475	Kross	1571
International	1380	Kangchong	1476	KTV	1572
Intervision	1386	Kanghua	1477	Kuaile	1573
IR	4110	Kangli	1478	Kulun	1577
Irradio	1396	Kangwei	4115	Kunlun	1578
IRT	1397	Kangyi	1479	Kuro	1579
Isukai	1402	Kansas Technologies	1481	Kyoshu	1583
IT	4111	Kapsch	1483	Kyoto	1585
ITC	1404	Karcher	1484	L&S Electronic	1588
ITS	1405	Kathrein	1486	LaSAT	1597
ITT	1406	Kawa	1487	Lavis	1602
ITT Nokia	1407	Kawasho	1489	Layco	4117
ITV	1408	Ken Brown	1499	Leader	1604
JCB	1421	Kendo	1500	Lecson	1606
JDV	1423	Kennedy	1504	Legend	1609
Jean	1424	Kennex	1505	Lenoir	1617
JEC	1426	Kenstar	3756	Lentec	3405
JGC	1434	Keymat	3499	Lerico	4528
Jiahua	1435	Khind	1511	Lesa	1622
JiaLiCai	1436	KIC	1512	Lexsor	1626
Jian Sheng	4112	Kingsley	1520	Leyco	1627
Jinfeng	1438	Kiota	1522	LG	1628
Jinhai	1439	Kioto	1523	LG/Goldstar	3536
Jinlipu	4113	Kiton	1525	Liesenk	3537
Jinque	1440	Klarmax	4527	Liesenk & Tter	1630
Jinta	1441	KLL	1531	Liesenkotter	1631
Jinxing	1442	Kneissel	1535	Life	3538
Jinxingban	4114	Kobra	1537	Lifetec	1633
JMB	1445	Kolin	1541	Lihua	1636

## Auflistung nach Alphabet (Lloyds – Netsat)

<i>Marke</i>	<i>ID Nummer</i>	<i>Marke</i>	<i>ID Nummer</i>	<i>Marke</i>	<i>ID Nummer</i>
Lloyds	3539	Maxam	3651	Mirai	1849
Lloyd's	1648	Maxdorf	1756	Mitsai	3851
Local Calcutta TV	1651	Maxell	4477	Mitsubishi	1855
Local Chennai TV	1652	Maxent	1757	Mivar	1857
Local India TV	1653	Maxim	1759	MoDeng	4120
Local Malaysia TV	1656	Maxwell	1763	Monaco	1868
Lodos	1659	MCE	1766	Monix	4298
Loewe	1660	McMichael	1768	Moree	4565
Loewe Opta	3540	Meck	1775	Morgans	3970
Logik	1661	Mediator	1784	Morgan's	1875
Logix	1663	Mediencom	1786	Motion	1877
Longjiang	1664	Medion	1787	Motorola	1878
Luker	1673	Medison	1788	MTC	1889
Luma	1674	Megas	1792	MTEC	1890
Lumatron	1676	Megatron	1795	MTlogic	1892
Lux May	1680	MEI	1796	Mudan	1896
Luxor	1683	Meile	1797	Multistandard	1904
LXI	1686	MeiShi	4118	Multisystem	4121
M Electronic	1688	Melectronic	3654	Multitec	1906
Maaz	4529	Melvox	1799	Multitech	1907
Madison	1698	Memorex	1800	Murphy	1911
Magnadyne	1702	Memory	1801	Musikland	1915
Magnafon	1703	Memphis	1802	Mx Onda	1919
Magnavox	1706	Mengmei	4119	Myryad	1922
Magnum	1709	Mercury	1804	NAD	1926
Mandor	1717	Mermaid	1806	Naiko	1930
Manesth	1718	Merritt	3655	Nakimura	1933
Manhattan	1719	Metronic	1809	Nanbao	1934
Maqma	1722	Metz	1810	Nansheng	1935
Marantz	1724	MGA	1811	Naonis	1936
Marelli	1729	Micromaxx	1822	Narita	1939
Mark	1731	Microspot	3849	NAT	1941
Marks and Spencer	3585	Microstar	1827	National	1942
Mascom	1738	MicroTEK	1829	NEC	1950
Master's	1742	Mikomi	1833	Neckermann	1951
Mastro	1743	Minato	1835	NEI	1952
Masuda	1744	Minerva	1838	NEO	3947
Matsui	1750	Ministry Of Sound	4247	Nesco	1960
Matsushita	1751	Minoka	1840	Netsat	1966

## Auflistung nach Alphabet (NetTV – Profilo)

<i>Marke</i>	<i>ID Nummer</i>	<i>Marke</i>	<i>ID Nummer</i>	<i>Marke</i>	<i>ID Nummer</i>
NetTV	1967	Onimax	2082	Perdio	2185
Network	1968	Onn	3663	Perfekt	2186
Neufunk	1970	Onwa	2087	Pershin	2188
New Tech	1979	Onyx	3864	Petters	2189
New World	1980	Opera	2090	Philco	2192
Newave	1981	Optimus	2095	Philharmonic	2194
Nicamagic	1994	Optonica	2099	Philips	2195
Nikai	4566	Orava/OTF	4530	Phocus	2198
Nikkai	1998	Orbit	2103	Phoenix	2199
Nikkei	1999	Orion	2111	Phonola	2201
Nikko	2000	Orline	2113	Phonotrend	2202
Nimbro	4065	Ormond	2114	Pilot	2207
Nintaus	2006	Orsowe	2116	Pioneer	2212
Noblex	2013	Osaki	2118	Pionier	2213
Nobliko	2014	Oscar	2120	Plantron	2219
Nogamatic	2016	Osio	2121	Playsonic	2224
Nokia	2017	Oso	2122	Polaroid	2230
Norcent	2020	Osume	2123	Polestar	4124
Nordic	2021	Otake	2124	Policom	2231
Nordmende	2022	Otic	2125	Polyvision	4304
Normerel	2024	Otto Versand	2126	Poppy	2236
Nortek	3862	Oulin	4123	Portland	2238
Novatronic	2035	Pacific	2135	Powerpoint	2241
Novex	4567	Packard Bell	2138	Prandoni	4531
Novita	2037	Pael	2140	Prandoni Prince	4125
Nu-Tec	2048	Palladium	2145	Prandoni-Prince	2242
O.K.Line	4301	Palsonic	2147	Praxis	2243
Oceanic	2061	Panache	4069	Precision	2244
Odeon	2064	Panama	2149	Premier	2248
Odys	4066	Panasonic	2153	President	2250
Okana	4122	Panavision	2154	Prima	2253
Okano	2065	Panda	2155	PrimeView	3513
OKI	4067	PARK	3951	Princess	3514
Olevia	2067	Pathe Cinema	2168	Pringston	2259
Omega	2072	Pathe Marconi	2169	Prinz	2260
Omni	2074	Pausa	2171	Profekt	4126
ONCEAS	3544	Peng Sheng	2181	Profex	2269
Onei	4302	Penney	2182	Profi	2270
Onida	2081	Pensonic	3778	Profilo	2272

## Auflistung nach Alphabet (Profitronic – Siera)

<i>Marke</i>	<i>ID Nummer</i>	<i>Marke</i>	<i>ID Nummer</i>	<i>Marke</i>	<i>ID Nummer</i>
Profitronic	2273	Remotec	2377	Seaway	2515
Proline	2274	Reoc	2379	Seelver	2520
Promac	3779	Revox	2383	SEG	2522
Promax	2275	Rex	2385	SEI	2524
Proscan	2279	RFT	2386	Sei-Sinudyne	2525
Proscop	2280	Rhapsody	2387	Seitech	3433
Prosonic	2282	Rinex	2392	Seleco	2528
Protech	2284	Risheng	4129	Semivox	2529
Proton	2288	Rizhi	4130	Semp	2530
Protron	2289	R-Line	2327	Sencora	2531
ProVision	2291	Roadstar	2398	Sentra	2534
Pvision	2300	Robotron	2401	Serie Dorada	2538
Pye	2302	Rolson	2410	Serino	2539
Pymi	2304	Rowa	2416	Seye	4131
Qingdao	2308	Royal	2419	Shancha	2546
Quadro	4071	RTF	3548	Shangguangdian	4132
Quandra Vision	3546	Ruyi	2425	Shanghai	2547
Quasar	2320	Saba	2429	Shanshui	4133
Quelle	2322	Sagem	2434	Shaofeng	2549
Questa	2324	Saige	2435	Sharp	2550
Radialva	2329	Saisho	2437	Shen Ying	2552
Radio	4128	Saivod	2439	Shencai	2553
Radiola	2330	Salora	2443	Sheng Chai	3922
Radiomarelli	2331	Sambers	2445	Sheng Chia	2554
Radionette	2332	Sampo	2446	ShengCai	4217
RadioShack	2333	Samsung	2448	Shengli	4134
Radiotone	2334	Sandra	2454	Shenyang	2555
Rank	2345	Sanjian	2455	Sherwood	2557
Rank Arena	2346	Sansui	2458	Shinelco	4074
RBM	2350	Santon	2459	Shintoshi	2564
RCA	2351	Sanyo	2462	Shivaki	2567
Realistic	2354	Sanyuan	2464	Shiwan	4532
Recco	2358	SBR	2492	Shorai	2569
Recor	2359	Sceptre	2498	Show	2570
Rectiligne	2362	Schaub Lorenz	2500	Shuyuan	4135
Rediffusion	2364	Schneider	2501	Siam	2572
Redstar	2366	Scotch	2506	Siarem	2573
Reflex	2368	Scott	2508	Siemens	2574
Relisys	2374	Sears	2514	Siera	2576

## Auflistung nach Alphabet (Siesta – Tecnimagen)

<i>Marke</i>	<i>ID Nummer</i>	<i>Marke</i>	<i>ID Nummer</i>	<i>Marke</i>	<i>ID Nummer</i>
Siesta	2577	Sowa	2691	Sydney	2808
Silva	2591	Soyea	2692	Sylvania	2809
Silva Schneider	2592	Soyo	2693	Symphonic	2810
Silver	2594	Spectra	2697	Synco	2811
SilverCrest	2595	Squareview	2703	Sysline	2815
Singer	2599	Srypton	4138	Sytong	2820
Sinotec	2600	Ssangyong	2706	T+A	2821
Sinudyne	2601	Stag	2711	Tacico	2823
Skantic	2605	Staksonic	2712	Tactus	2825
SKY	2610	Standard	2713	Tai Wah	4139
SKY Brasil	3923	Starlite	2728	Taishan	2835
Skysonic	2627	Starlux	4533	Talent	2838
Skyworth	2631	Stenway	2739	Tandberg	2842
Sliding	2635	Stern	2741	Tandy	2843
SLX	2638	Stevison	2742	Tantec	2845
S-Media	3515	Strato	2745	Targa	2847
Soemtron	2647	Strong	2748	Tashiko	2850
Sogera	2649	Stylandia	2752	Tatung	2852
Sogo	2650	Sunkai	2762	TCL	2856
Solavox	2654	Sunny	2764	TCM	2857
Sonawa	2663	Sunstar	2768	Teac	2860
Songba	2665	Sunstech	2769	Teachimagen	4140
Songbai	4322	Sunwood	2772	Tec	2861
Songdian	4136	Superla	2782	Tech Line	2863
SongRi	4137	Superscan	2786	Techica	2865
Soniko	2669	Supersonic	2787	Technema	2866
Soniq	2670	SuperTech	2789	Technica	2868
Sonitron	2671	Supervision	2791	Technics	2869
Sonneclair	2673	Supra	2792	Technika	2870
Sonoko	2675	Supratech	2793	TechniSat	2873
Sonolor	2676	Supreme	2795	Technisson	2874
Sontec	2677	Susumu	2797	Techno	4076
Sontech	3435	Sutron	2798	Technol Ace	2875
Sony	2679	SVA	2800	Technosonic	2878
Sound & Vision	2680	Svasa	2801	Technotrend	2879
Soundesign	2684	Sven	3886	Technovision	4141
Soundmaster	2685	Swedx	2803	Techvision	4307
Soundwave	2689	Swisstec	2806	Techwood	2884
Sova	2690	SWP	2807	Tecnimagen	2885

## Auflistung nach Alphabet (Teco – Warumaia)

<i>Marke</i>	<i>ID Nummer</i>	<i>Marke</i>	<i>ID Nummer</i>	<i>Marke</i>	<i>ID Nummer</i>
Teco	2886	TML	2995	V7 Videoseven	3130
Tedelex	2889	Tobo	2999	VANGUARD	3450
Teiron	2891	Tokai	3001	Vegavox	4145
Tek	2892	Tokaido	3002	Venturer	3143
Teknant	4534	Tokyo	3004	Venus	4308
Teknika	2895	Tomashi	3006	Vestel	3148
Tele+1	2900	Tongguang	3008	Vexa	3149
Teleavia	2901	Tongtel	3010	Vibrant	3154
Telecor	2910	Top Show	3681	Victor	3155
Telefunken	2914	Topline	3016	Videocon	3163
Telefusion	2915	Toshiba	3021	Videologic	3165
Telegazi	2917	Tosumi	3023	Videologique	3166
Telemeister	2924	Towada	3028	Videosat	3170
Teleopta	4535	Toyoda	3030	VideoSystem	3172
Teleservice	2929	Trakton	3036	Videotechnic	3173
Telesonic	2930	Trans Continens	3037	Videoton	3174
Telestar	2931	TRANS-continents	3039	Vidion	4498
Teletech	2934	Transfec	4143	Vidtech	3179
Teleton	2935	Transonic	3041	Viewsonic	3186
Televideon	2938	Transtec	3042	Viore	3192
Television	2939	Trevi	3682	Visa	3194
Televiso	2941	Triad	3049	Visiola	3197
Temco	2946	Trident	3054	Vision	3198
Tempest	2948	Tristar	3057	Visorex	3206
Tennessee	2952	Triumph	3058	Vistar	3207
Tensai	2954	Tuntex	3069	Vistron	3773
Tenson	2955	TVS	3081	Visual Innovations	4773
Tesla	3680	TVTEXT 95	3082	Vito	4310
Tesmet	3550	Uher	3089	Vivax	3601
Tevion	2962	Ultra	3093	Vivo	4353
Texet	2963	Ultravox	3095	Vizio	3211
Texla	2964	UMC	3099	Vortec	3217
Thomson	2972	Unic Line	3100	Voxson	3220
Thorn	2974	Union	3781	VU	4078
Thorn-Ferguson	2976	United	3106	Vue	3225
Tiane	2980	Universal	3113	Walker	4311
Tiankeban	4142	Universum	3115	Waltham	3230
Tiny Digital	2987	Univox	3116	Wards	3231
TMK	2994	Urania	4536	Warumaia	3232

## Auflistung nach Alphabet (Watson – Zonda)

<i>Marke</i>	<i>ID Nummer</i>	<i>Marke</i>	<i>ID Nummer</i>
Watson	3233	Xoro	3315
Waycon	3237	Xrypton	3317
Wega	3238	Xuelian	3320
Wega Color	4146	Yakumo	3324
Weipai	3241	Yamaha	3326
Welltech	3244	Yamishi	3328
Weltblick	3245	Yingge	3334
Weltstar	3247	Yokan	3335
Westinghouse	3249	Yoko	3336
Weston	3251	Yonggu	3339
Wharfedale	3255	Yorx	3340
White Westinghouse	3258	Youlanasi	3342
Wilson	3260	Yousida	3343
Winco	3263	Ytaiwai	3344
Windsor	3265	Yuhang	3345
Windstar	3266	YU-MA-TU	3603
Windy Sam	3267	Yüsmart	4777
Winston	4537	Zanussi	3349
Wintel	3271	Zenith	3356
Winternitz	4538	Zepto	4081
World-of-Vision	3282	ZhuHai	3364
Woxter	3286	Ziggo	4007
Wyse	3288	Zinwell	3365
Xenius	3297	Zonda	3369
Xiahua	3299		
Xianghai	3300		
Xiangyang	3301		
Xiangyu	3302		
Xihu	3303		
Xinaghai	3304		
Xingfu	3305		
Xinghai	3306		
Xingmenban	4147		
Xingyu	3926		
Xinrisong	3308		
Xinsida	3309		
Xiron	4079		
XLogic	3310		
Xomax	3905		